

## **Sperietor cu ultrasunete pentru animale**

Acest dispozitiv emite ultrasunete și lumină pentru a speria câini, pisici, păsări și orice parazit. Senzorul de mișcare se pornește automat la detectarea animalului. Comenzile pot fi folosite pentru a regla intensitatea ultrasunetelor și sensibilitatea de detecție.

### **Avertismente de siguranță**

Acest produs nu se poate folosi de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului în siguranță de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor și pentru înțelegerea pericolelor implicate. Nu instalați produsul într-un loc în care se joacă copii sau bebeluși. Înainte de prima utilizare încărcați bateria cu cablul USB inclus timp de două (2) cicluri complete.

Fiecare ciclu de încărcare ar trebui să dureze aproximativ 8 ore. Când bateria s-a descărcat, LED-ul roșu de joasă tensiune începe să clipească. Conectați dispozitivul la o priză USB (cum ar fi un computer sau un încărcător de telefon) folosind cablul USB furnizat. Dispozitivul se va încărca complet în aproximativ 6 ore. După încărcarea completă lumina roșie va rămâne aprinsă continuu.

Datorită transportului, depozitării și distribuției timpul de reîncărcare a bateriei poate varia inițial. Asta este normal. După încărcarea bateriei de trei ori bateria își stabilizează modelul de încărcare și durata.

Vă recomandăm să încărcați dispozitivul cel puțin o dată pe lună. Vă rugăm să scoateți bateriile dacă nu ați folosit dispozitivul de mult timp.

Vă rugăm să aruncați bateriile în conformitate cu autoritățile locale de protecție a mediului.

Pentru cele mai bune rezultate plasați produsul în locul în care se întâlnește cu animale nedorite.

Alegeți o locație în care panoul solar din partea superioară a unității să poată primi cât mai multă lumină solară, evitând obstacolele care blochează lumina soarelui. Dacă există praf sau murdărie pe panoul solar, ștergeți-l pentru a asigura eficiența panoului solar.

Atunci când alegeți o locație, asigurați-vă că orificiile de intrare nu sunt expuse la apă în condițiile meteorologice nefavorabile.

### **Folosire:**

Acest produs folosește o combinație de semnale ultrasonice puternice și lumini intermitente pentru a speria și a descuraja fauna sălbatică. Semnalul ultrasonic se activează atunci când un animal intră în raza de acțiune a senzorului de mișcare.

Butonul „Sens” (Sensibilitate): Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a mări raza de acțiune a senzorului de mișcare.

Buton „Freq” (Frecvență): Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a regla frecvența semnalului cu ultrasunete.

### **Setările frecvenței ultrasunetelor**

<u>0</u>	Oprit
<u>1</u>	13,5KHz-17,5KHz. Împotriva rozătoarelor mici.
<u>2</u>	15,5KHz - 19,5KHz. Împotriva câinilor mari și vulpilor
<u>3</u>	19,5KHz - 23,5KHz. Împotriva câinilor mici, pisicilor și păsărilor.
<u>4</u>	LED luminează intermitent
<u>5</u>	Auto: Toate funcțiile, între 13,5-23,5 KHz, cu luminarea LED-ului

**Nota:** Pentru a modifica setarea frecvenței, trebuie mai întâi să readuceți cadranul în poziția O și apoi direct la setarea dorită

Emitătorul de ultrasunete folosit în produs este foarte puternic. Unii oameni aud o parte din gama. Prin urmare vă recomandăm să plasați produsul cât mai departe de oameni.

### **Date tehnice:**

Sursa de alimentare:	Funcționează cu 3 baterii Ni-MH reîncărcabile de tip AA, cu 1,2V și 800 mAh (accesoriu)
Unghiul de detecție	110°
Domeniul de detecție	8-9 m (depinde de mărimea animalului)
Protecție:	IP43
Dimensiuni:	9 x 6,5 x 13 cm
Dimensiunile țepii de pământ	3 x 1 x 26,8 cm
Material:	ABS, aluminiu

### **Video instructiv**

<https://player.vimeo.com/video/431949952>



**MediaShop GmbH**  
RO: 32948394  
OP 2 Oradea, CP 2  
Jud Bihor, Cod poștal 410670  
Telefon 318.114.000  
informatii@mediashop.tv